AL-39 - AL suis magnet

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
Arus penggunaan	40μA Max.@24V AL-39DF
Arus penggunaan	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Lampu penunjuk	LED merah AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Lampu penunjuk	LED hijau AL-39P/AL-39PB
Arus bocor	90μA Max.@28V AL-39DF
Arus bocor	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Logik	Elektronik; jenis buka biasa AL-39DF
Logik	Elektronik; buka biasa/tutup biasa AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Kapasiti sentuhan maksimum	1.4W AL-39DF
Kapasiti sentuhan maksimum	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Litar perlindungan	Perlindungan penyerapan lonjakan AL-39DF
Litar perlindungan	Perlindungan songsang kekutuban kuasa, perlindungan penyerapan lonjakan AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL suis magnet

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
Jatuh tekanan baki	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
Jatuh tekanan baki	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
kepekaan	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
kepekaan	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
Frekuensi pensuisan	1000Hz AL-39DF
Julat suhu	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Jenis	Jenis tanpa sentuh dua wayar AL-39DF
Jenis	Jenis PNP tanpa sentuh tiga wayar AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Arus suis guna	1-50mA AL-39DF
Arus suis guna	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
julat voltan guna	10-28V / DC AL-39DF
julat voltan guna	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**