LM-FI08 - Семейство индуктивных бесконтактных выключателей

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT. Действует для LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02 и LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02, если строка не указывает более узкий вариант.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Потребляемый ток	≤10mA
Ток утечки	≤5μA
Индикатор питания	Зелёный LED
Схема защиты	Защита от неверной полярности проводов, защита от импульсного напряжения, защита выхода от перегрузки/короткого замыкания
Степень защиты	IP67
Надёжная дальность обнаружения	0-1.05mm
Повторяемость позиционирования	<5%
Остаточный перепад давления	≤1mA
Световой индикатор выходного сигнала	Красный LED
Стандартное расстояние обнаружения	0-1.5mm
Стандартный объект обнаружения	8*8*1(железо)
Частота переключения	800HZ
Ток коммутационного выхода	200mA
Диапазон температур	-20°~+70°C
Тип	Трёхпроводный тип выхода PNP LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
Тип	Трёхпроводный тип выхода NPN LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
Диапазон напряжения питания	8-30V / DC

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**