LM-FI08 - ຄອບຄົວສະວິດໃກ້ຄຽງແຮງຊັກ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT. ໃຊ້ກັບ LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02 ແລະ LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02 ຍົກເວັ້ນແຖວລະບຸຕົວແປແຄບກວ່າ.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ກະແສທີ່ໃຊ້	≤10mA
ກະແສຮົ່ວ	≤5μA
ໄຟສະແດງສະຖານະພະລັງງານ	LED ສີຂຽວ
ວົງຈອນປ້ອງກັນ	ປ້ອງກັນໂພລາຣິຕີສາຍຜິດ, ປ້ອງກັນແຮງດັນກະຊວກ, ປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ/ວົງຈອນສັ້ນຂອງອອກ
ລະດັບການປ້ອງກັນ	IP67
ໄລຍະກວດຈັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້	0-1.05mm
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	<5%
ການຕົກຄວາມດັນຄ້າງ	≤1mA
ໄຟສະແດງສັນຍານຂາອອກ	LED ສີແດງ
ໄລຍະກວດຈັບມາດຕະຖານ	0-1.5mm
ວັດຖຸກວດຈັບມາດຕະຖານ	8*8*1(ເຫຼັກ)
ຄວາມຖີ່ການສະວິດ	800HZ
ກະແສຂາອອກສະວິດ	200mA
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ	-20°~+70°C
ປະເພດ	ປະເພດຜົນອອກ PNP ສາມສາຍ LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
ປະເພດ	ປະເພດຜົນອອກ NPN ສາມສາຍ LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
ຊ່ວງແຮງດັນໃຊ້	8-30V / DC

ຕິດຕໍ່ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**