AG-39 - AG สวิตช์แม่เหล็ก

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT ใช้กับ AG-39N/AG-39NB และ AG-39P/AG-39PB เว้นแต่แถวจะระบุรุ่นย่อยที่แคบกว่า



พารามิเตอร์	ค่า
กระแสที่ใช้	3mA สูงสุด.@24V
ไฟแสดงสถานะ	LED สีแดง AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
ไฟแสดงสถานะ	LED สีเขียว AG-39P/AG-39PB
กระแสรั่ว	90μA Max.@28V AG-39DF
กระแสรั่ว	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ลอจิก	อิเล็กทรอนิกส์; แบบเปิดปกติ AG-39DF
ลอจิก	อิเล็กทรอนิกส์; เปิดปกติ/ปิดปกติ AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ความสามารถหน้าสัมผัสสูงสุด	1.5W AG-39DF
ความสามารถหน้าสัมผัสสูงสุด	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
วงจรป้องกัน	การป้องกันดูดซับไฟกระชาก AG-39DF
วงจรป้องกัน	การป้องกันขั้วกำลังกลับ การป้องกันดูดซับไฟกระชาก AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ความดันตกค้าง	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
ความดันตกค้าง	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG สวิตช์แม่เหล็ก

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT ใช้กับ AG-39N/AG-39NB และ AG-39P/AG-39PB เว้นแต่แถวจะระบุรุ่นย่อยที่แคบกว่า



พารามิเตอร์	ค่า
ความไว	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
ความไว	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
ความถี่การสวิตช์	900Hz AG-39DF
ช่วงอุณหภูมิ	-10°~70°C AG-39DF
ประเภท	แบบไม่สัมผัสสองสาย AG-39DF
ประเภท	แบบไม่สัมผัส NPN สามสาย AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
กระแสสวิตช์ใช้งาน	1-50mA AG-39DF
กระแสสวิตช์ใช้งาน	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ช่วงแรงดันใช้งาน	10-30V / DC AG-39DF
ช่วงแรงดันใช้งาน	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

ติดต่อ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com