AG-39 - AG interruptor magnético

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT. Aplica-se a AG-39N/AG-39NB e AG-39P/AG-39PB salvo se uma linha nomear uma variante mais estreita.



PARÂMETRO	VALOR
Corrente consumida	3mA máx.@24V
Luz indicadora	LED vermelho AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Luz indicadora	LED verde AG-39P/AG-39PB
Corrente de fuga	90μA Max.@28V AG-39DF
Corrente de fuga	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Lógica	Eletrónico; tipo normalmente aberto AG-39DF
Lógica	Eletrónico; normalmente aberto/normalmente fechado AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Capacidade máxima dos contactos	1.5W AG-39DF
Capacidade máxima dos contactos	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Circuito de proteção	Proteção por absorção de sobretensão AG-39DF
Circuito de proteção	Proteção contra inversão de polaridade da alimentação, proteção de absorção de sobretensão AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG interruptor magnético

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT. Aplica-se a AG-39N/AG-39NB e AG-39P/AG-39PB salvo se uma linha nomear uma variante mais estreita.



PARÂMETRO	VALOR
Queda de pressão residual	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
Queda de pressão residual	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Sensibilidade	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Sensibilidade	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
Frequência de comutação	900Hz AG-39DF
Intervalo de temperatura	-10°~70°C AG-39DF
Tipo	Tipo sem contacto de dois fios AG-39DF
Tipo	Tipo NPN sem contacto de três fios AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Corrente do interruptor	1-50mA AG-39DF
Corrente do interruptor	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Gama de tensão de utilização	10-30V / DC AG-39DF
Gama de tensão de utilização	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**