AG-39 - AG マグネットスイッチ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。行がより狭いバリアントを示さない限り AG-39N/AG-39NB および AG-39P/AG-39PB に適用します。



パラメータ	値
消費電流	3mA 最大.@24V
表示灯	赤色 LED AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
表示灯	緑色 LED AG-39P/AG-39PB
漏れ電流	90μA Max.@28V AG-39DF
漏れ電流	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ロジック	電子式；ノーマルオープン AG-39DF
ロジック	電子式；ノーマルオープン/ ノーマルクローズ AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
最大接点容量	1.5W AG-39DF
最大接点容量	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
保護回路	サージ吸収保護 AG-39DF
保護回路	電源極性逆接保護、サージ吸収保護 AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG マグネットスイッチ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。行がより狭いバリアントを示さない限り AG-39N/AG-39NB および AG-39P/AG-39PB に適用します。



パラメータ	値
残留圧力降下	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
残留圧力降下	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
感度	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
感度	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
スイッチング周波数	900Hz AG-39DF
温度範囲	-10°~70°C AG-39DF
種類	二線非接触タイプ AG-39DF
種類	三線非接触 NPN タイプ AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
スイッチ使用電流	1-50mA AG-39DF
スイッチ使用電流	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
使用電圧範囲	10-30V / DC AG-39DF
使用電圧範囲	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com