AL-39 - AL interruttore magnetico

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Corrente assorbita	40μA Max.@24V AL-39DF
Corrente assorbita	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Spia luminosa	LED rossa AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Spia luminosa	LED verde AL-39P/AL-39PB
Corrente di dispersione	90μA Max.@28V AL-39DF
Corrente di dispersione	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Logica	Elettronico; tipo normalmente aperto AL-39DF
Logica	Elettronico; normalmente aperto/normalmente chiuso AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Portata massima dei contatti	1.4W AL-39DF
Portata massima dei contatti	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Circuito di protezione	Protezione ad assorbimento di sovratensione AL-39DF
Circuito di protezione	Protezione contro l’inversione di polarità di alimentazione, protezione di assorbimento delle sovratensioni AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL interruttore magnetico

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Caduta di pressione residua	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
Caduta di pressione residua	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Sensibilità	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Sensibilità	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
Frequenza di commutazione	1000Hz AL-39DF
Intervallo di temperatura	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Tipo	Tipo senza contatto a due fili AL-39DF
Tipo	Tipo PNP senza contatto a tre fili AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Corrente dell’interruttore	1-50mA AL-39DF
Corrente dell’interruttore	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Campo di tensione d’uso	10-28V / DC AL-39DF
Campo di tensione d’uso	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**