ECA-FD106 - Серия преобразователей силы

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Рабочее напряжение	10-30V/DC
Входной сигнал	04-6mv/v
Напряжение возбуждения	5V/DC ±2% 100mA
Разрешение A/D	24-bit
Выходной порт	Выбор RS232 или RS485, с возможностью добавить аналоговый выход
Протокол связи	Modbus RTU/ASCII/FREE свободный протокол 0-20mA/4-20mA/-10-10V/0-5V/0-10V и т. д.
Скорость передачи сигнала	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
Приводная способность	6 датчиков 350 Ω
Габаритные размеры	87.5*72*25.7mm
Дискретный сигнал	3-точечный транзисторный выход, нагрузочная способность 24V/14A, 2-канальный вход
Рабочая температура	-30-60°C
Скорость преобразования A/D	10/40/640/1280/S
Точность индикации	Точность 1/10000, красный цифровой индикатор 5 или 6 разрядов
Степень защиты	Ip55

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**