LM-FI08 - Família de interruptores de proximidade indutivos

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT. Aplica-se a LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02 e LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02 salvo se uma linha nomear uma variante mais estreita.



PARÂMETRO	VALOR
Corrente consumida	≤10mA
Corrente de fuga	≤5μA
Luz indicadora de alimentação	LED verde
Circuito de proteção	Proteção contra polaridade errada dos fios, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga/curto-circuito de saída
Grau de proteção	IP67
Distância de deteção fiável	0-1.05mm
Repetibilidade	<5%
Queda de pressão residual	≤1mA
Indicador luminoso de saída do sinal	LED vermelho
Distância de deteção padrão	0-1.5mm
Objeto de deteção padrão	8*8*1(ferro)
Frequência de comutação	800HZ
Corrente de saída de comutação	200mA
Intervalo de temperatura	-20°~+70°C
Tipo	Tipo de saída PNP de três fios LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
Tipo	Tipo de saída NPN de três fios LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
Gama de tensão de utilização	8-30V / DC

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**