AL-39 - AL interrupteur magnétique

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Courant consommé	40μA Max.@24V AL-39DF
Courant consommé	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Voyant lumineux	LED rouge AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Voyant lumineux	LED verte AL-39P/AL-39PB
Courant de fuite	90μA Max.@28V AL-39DF
Courant de fuite	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Logique	Électronique ; type normalement ouvert AL-39DF
Logique	Électronique ; normalement ouvert/normalement fermé AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Capacité maximale des contacts	1.4W AL-39DF
Capacité maximale des contacts	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Circuit de protection	Protection par absorption de surtension AL-39DF
Circuit de protection	Protection contre l’inversion de polarité d’alimentation, protection d’absorption de surtension AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL interrupteur magnétique

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Chute de pression résiduelle	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
Chute de pression résiduelle	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Sensibilité	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Sensibilité	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
Fréquence de commutation	1000Hz AL-39DF
Plage de température	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Type	Type sans contact à deux fils AL-39DF
Type	Type PNP sans contact à trois fils AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Courant de l’interrupteur	1-50mA AL-39DF
Courant de l’interrupteur	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Plage de tension d’utilisation	10-28V / DC AL-39DF
Plage de tension d’utilisation	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**