AL-39 - AL interruptor magnético

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
Corrente consumida	40μA Max.@24V AL-39DF
Corrente consumida	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Luz indicadora	LED vermelho AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Luz indicadora	LED verde AL-39P/AL-39PB
Corrente de fuga	90μA Max.@28V AL-39DF
Corrente de fuga	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Lógica	Eletrónico; tipo normalmente aberto AL-39DF
Lógica	Eletrónico; normalmente aberto/normalmente fechado AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Capacidade máxima dos contactos	1.4W AL-39DF
Capacidade máxima dos contactos	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Circuito de proteção	Proteção por absorção de sobretensão AL-39DF
Circuito de proteção	Proteção contra inversão de polaridade da alimentação, proteção de absorção de sobretensão AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL interruptor magnético

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
Queda de pressão residual	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
Queda de pressão residual	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Sensibilidade	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Sensibilidade	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
Frequência de comutação	1000Hz AL-39DF
Intervalo de temperatura	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Tipo	Tipo sem contacto de dois fios AL-39DF
Tipo	Tipo PNP sem contacto de três fios AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Corrente do interruptor	1-50mA AL-39DF
Corrente do interruptor	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Gama de tensão de utilização	10-28V / DC AL-39DF
Gama de tensão de utilização	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**