AG-39 - AG магнитный выключатель

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT. Действует для AG-39N/AG-39NB и AG-39P/AG-39PB, если строка не указывает более узкий вариант.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Потребляемый ток	3mA макс.@24V
Индикаторная лампа	Красный LED AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Индикаторная лампа	Зелёный LED AG-39P/AG-39PB
Ток утечки	90μA Max.@28V AG-39DF
Ток утечки	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Логика	Электронный; нормально открытый тип AG-39DF
Логика	Электронный; нормально открытый/нормально закрытый AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Максимальная нагрузка контактов	1.5W AG-39DF
Максимальная нагрузка контактов	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Схема защиты	Защита поглощением перенапряжения AG-39DF
Схема защиты	Защита от обратной полярности питания, защита поглощения перенапряжений AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG магнитный выключатель

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT. Действует для AG-39N/AG-39NB и AG-39P/AG-39PB, если строка не указывает более узкий вариант.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Остаточный перепад давления	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
Остаточный перепад давления	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Чувствительность	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Чувствительность	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
Частота переключения	900Hz AG-39DF
Диапазон температур	-10°~70°C AG-39DF
Тип	Бесконтактный двухпроводный тип AG-39DF
Тип	Бесконтактный трёхпроводный тип NPN AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Ток выключателя	1-50mA AG-39DF
Ток выключателя	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Диапазон напряжения питания	10-30V / DC AG-39DF
Диапазон напряжения питания	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**