AG-39 - AG interrupteur magnétique

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT. S’applique à AG-39N/AG-39NB et AG-39P/AG-39PB sauf si une ligne nomme une variante plus étroite.



PARAMÈTRE	VALEUR
Courant consommé	3mA max.@24V
Voyant lumineux	LED rouge AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Voyant lumineux	LED verte AG-39P/AG-39PB
Courant de fuite	90μA Max.@28V AG-39DF
Courant de fuite	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Logique	Électronique ; type normalement ouvert AG-39DF
Logique	Électronique ; normalement ouvert/normalement fermé AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Capacité maximale des contacts	1.5W AG-39DF
Capacité maximale des contacts	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Circuit de protection	Protection par absorption de surtension AG-39DF
Circuit de protection	Protection contre l’inversion de polarité d’alimentation, protection d’absorption de surtension AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG interrupteur magnétique

Confirmez la variante exacte et les conditions d'application auprès de HTROBOT. S'applique à AG-39N/AG-39NB et AG-39P/AG-39PB sauf si une ligne nomme une variante plus étroite.



PARAMÈTRE	VALEUR
Chute de pression résiduelle	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
Chute de pression résiduelle	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Sensibilité	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Sensibilité	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
Fréquence de commutation	900Hz AG-39DF
Plage de température	-10°~70°C AG-39DF
Type	Type sans contact à deux fils AG-39DF
Type	Type NPN sans contact à trois fils AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Courant de l'interrupteur	1-50mA AG-39DF
Courant de l'interrupteur	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Plage de tension d'utilisation	10-30V / DC AG-39DF
Plage de tension d'utilisation	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**