LM-FI08 - ตระกูลสวิตช์เข้าใกล้แบบเหนี่ยวนำ

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT ใช้กับ LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02 และ LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02 เว้นแต่แถวจะระบุรุ่นย่อยที่แคบกว่า



พารามิเตอร์	ค่า
กระแสที่ใช้	≤10mA
กระแสรั่ว	≤5μA
ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง	LED สีเขียว
วงจรป้องกัน	ป้องกันขั้วสายผิด ป้องกันแรงดันเสิร์จ ป้องกันเอาต์พุตโอเวอร์โหลด/ชอร์ต
ระดับการป้องกัน	IP67
ระยะตรวจจับที่เชื่อถือได้	0-1.05mm
ความสามารถในการทำซ้ำ	<5%
ความดันตกค้าง	≤1mA
ไฟแสดงสถานะเอาต์พุตสัญญาณ	LED สีแดง
ระยะตรวจจับมาตรฐาน	0-1.5mm
วัตถุตรวจจับมาตรฐาน	8*8*1(เหล็ก)
ความถี่การสวิตช์	800HZ
กระแสเอาต์พุตสวิตช์	200mA
ช่วงอุณหภูมิ	-20°~+70°C
ประเภท	แบบเอาต์พุต PNP สามสาย LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
ประเภท	แบบเอาต์พุต NPN สามสาย LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
ช่วงแรงดันใช้งาน	8-30V / DC

ติดต่อ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**