AL-39 - AL interruptor magnético

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Corriente consumida	40μA Max.@24V AL-39DF
Corriente consumida	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Indicador luminoso	LED rojo AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Indicador luminoso	LED verde AL-39P/AL-39PB
Corriente de fuga	90μA Max.@28V AL-39DF
Corriente de fuga	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Lógica	Electrónico; tipo normalmente abierto AL-39DF
Lógica	Electrónico; normalmente abierto/normalmente cerrado AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Capacidad máxima de los contactos	1.4W AL-39DF
Capacidad máxima de los contactos	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Circuito de protección	Protección por absorción de sobretensión AL-39DF
Circuito de protección	Protección contra inversión de polaridad de alimentación, protección de absorción de sobretensiones AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL interruptor magnético

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Caída de presión residual	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
Caída de presión residual	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Sensibilidad	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Sensibilidad	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
Frecuencia de conmutación	1000Hz AL-39DF
Rango de temperatura	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Tipo	Tipo sin contacto de dos hilos AL-39DF
Tipo	Tipo PNP sin contacto de tres hilos AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Corriente del interruptor	1-50mA AL-39DF
Corriente del interruptor	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Rango de tensión de uso	10-28V / DC AL-39DF
Rango de tensión de uso	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**