AG-39 - AG Magnetschalter

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT. Gilt für AG-39N/AG-39NB und AG-39P/AG-39PB, sofern eine Zeile keine engere Variante nennt.



KENNGRÖSSE	WERT
Stromaufnahme	3mA Max.@24V (max.)
Anzeigeleuchte	Rote LED AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Anzeigeleuchte	Grüne LED AG-39P/AG-39PB
Leckstrom	90μA Max.@28V AG-39DF
Leckstrom	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Logik	Elektronisch; Öffnertyp AG-39DF
Logik	Elektronisch; Öffner/Schließer AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Maximale Kontaktbelastbarkeit	1.5W AG-39DF
Maximale Kontaktbelastbarkeit	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Schutzschaltung	Schutz durch Stoßspannungsabsorption AG-39DF
Schutzschaltung	Schutz gegen Verpolung der Speisung, Überspannungsableitschutz AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG Magnetschalter

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT. Gilt für AG-39N/AG-39NB und AG-39P/AG-39PB, sofern eine Zeile keine engere Variante nennt.



KENNGRÖSSE	WERT
Restdruckabfall	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
Restdruckabfall	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Empfindlichkeit	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Empfindlichkeit	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
Schaltfrequenz	900Hz AG-39DF
Temperaturbereich	-10°~70°C AG-39DF
Typ	Berührungsloser Zweileitertyp AG-39DF
Typ	Berührungsloser NPN-Dreileitertyp AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Schaltstrom	1-50mA AG-39DF
Schaltstrom	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Betriebsspannungsbereich	10-30V / DC AG-39DF
Betriebsspannungsbereich	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**