LYD-66D - ตระกูลสวิตช์แม่เหล็ก

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT ใช้กับ LYD-66N /LYD -66N-NC และ LYD-66P /LYD -66P-NC และ LYD-66D /LYD -66D-NC เว้นแต่แถวจะระบุรุ่นย่อยที่แคบกว่า



พารามิเตอร์	ค่า
กระแสที่ใช้	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
กระแสที่ใช้	- LYD-66D /LYD -66D-NC
ความทนทานต่อแรงกระแทก (หมายเหตุ 3)	50G
สีไฟแสดงสถานะ	LED สีแดง
ความเข้มสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ (หมายเหตุ 2)	สตาร์ท 40 Gauss หรือหยุด 40 Gauss (NC)
กระแสรั่ว	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
กระแสรั่ว	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
กระแสสวิตช์สูงสุด	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
กระแสสวิตช์สูงสุด	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
ความถี่การสวิตช์สูงสุด	1000Hz Max
ความจุโหนด (หมายเหตุ 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ความจุโหนด (หมายเหตุ 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน	-10°~70°C

LYD-66D - ตระกูลสวิตช์แม่เหล็ก

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT ใช้กับ LYD-66N /LYD -66N-NC และ LYD-66P /LYD -66P-NC และ LYD-66D /LYD -66D-NC เว้นแต่แถวจะระบุรุ่นย่อยที่แคบกว่า



พารามิเตอร์	ค่า
ประเภทหน้าสัมผัสเอาต์พุต	แบบไม่สัมผัส NPN LYD-66N /LYD -66N-NC
ประเภทหน้าสัมผัสเอาต์พุต	แบบไม่สัมผัส PNP LYD-66P /LYD -66P-NC
ประเภทหน้าสัมผัสเอาต์พุต	แบบไม่สัมผัส LYD-66D /LYD -66D-NC
วงจรป้องกัน (หมายเหตุ 5)	3,4
ระดับการป้องกัน	IEC 60529 Ip67
ความดันตกค้าง	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ความดันตกค้าง	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
ลอจิกของสวิตช์	อิเล็กทรอนิกส์ไม่สัมผัส เปิดปกติหรือปิดปกติ (NC)
ช่วงแรงดันใช้งาน	5-30V DC
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน (หมายเหตุ 4)	9G
สายไฟ	Ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
สายไฟ	Ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
รูปแบบการเดินสาย	แบบสามสาย LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
รูปแบบการเดินสาย	แบบสองสาย LYD-66D /LYD -66D-NC

ติดต่อ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**