LYD-66D - Magnetschalterfamilie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT. Gilt für LYD-66N /LYD -66N-NC und LYD-66P /LYD -66P-NC sowie LYD-66D /LYD -66D-NC, sofern eine Zeile keine engere Variante nennt.



KENNGRÖSSE	WERT
Stromaufnahme	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Stromaufnahme	- LYD-66D /LYD -66D-NC
Stoßfestigkeit (Anmerkung 3)	50G
Farbe der Anzeigeleuchte	Rote LED
Induzierte Magnetfeldstärke (Hinweis 2)	40 Gauss Start oder 40 Gauss Stopp (NC)
Leckstrom	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Leckstrom	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Maximaler Schaltstrom	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Maximaler Schaltstrom	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Maximale Schaltfrequenz	1000Hz Max
Knotenzahl (Hinweis 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Knotenzahl (Hinweis 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Betriebstemperaturbereich	-10°~70°C

LYD-66D - Magnetschalterfamilie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT. Gilt für LYD-66N /LYD -66N-NC und LYD-66P /LYD -66P-NC sowie LYD-66D /LYD -66D-NC, sofern eine Zeile keine engere Variante nennt.



KENNGRÖSSE	WERT
Ausgangskontakttyp	Kontaktloser NPN-Typ LYD-66N /LYD -66N-NC
Ausgangskontakttyp	Kontaktloser PNP-Typ LYD-66P /LYD -66P-NC
Ausgangskontakttyp	Berührungsloser Typ LYD-66D /LYD -66D-NC
Schutzschaltung (Anmerkung 5)	3,4
Schutzart	IEC 60529 Ip67
Restdruckabfall	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Restdruckabfall	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Schaltlogik	Elektronisch berührungslos, öffner oder schließer (NC)
Betriebsspannungsbereich	5-30V DC
Schwingungsfestigkeit (Anmerkung 4)	9G
Draht	Ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Draht	Ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
Verdrahtungsart	Dreileitertyp LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Verdrahtungsart	Zweileitertyp LYD-66D /LYD -66D-NC

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**