AG-39 - AG suis magnet

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT. Terpakai kepada AG-39N/AG-39NB dan AG-39P/AG-39PB melainkan baris menamakan varian lebih sempit.



Parameter	Nilai
Arus penggunaan	3mA Maks.@24V
Lampu penunjuk	LED merah AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Lampu penunjuk	LED hijau AG-39P/AG-39PB
Arus bocor	90μA Max.@28V AG-39DF
Arus bocor	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Logik	Elektronik; jenis buka biasa AG-39DF
Logik	Elektronik; buka biasa/tutup biasa AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Kapasiti sentuhan maksimum	1.5W AG-39DF
Kapasiti sentuhan maksimum	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Litar perlindungan	Perlindungan penyerapan lonjakan AG-39DF
Litar perlindungan	Perlindungan songsang kekutuban kuasa, perlindungan penyerapan lonjakan AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG suis magnet

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT. Terpakai kepada AG-39N/AG-39NB dan AG-39P/AG-39PB melainkan baris menamakan varian lebih sempit.



Parameter	Nilai
Jatuh tekanan baki	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
Jatuh tekanan baki	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
kepekaan	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
kepekaan	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
Frekuensi pensuisan	900Hz AG-39DF
Julat suhu	-10°~70°C AG-39DF
Jenis	Jenis tanpa sentuh dua wayar AG-39DF
Jenis	Jenis NPN tanpa sentuh tiga wayar AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Arus suis guna	1-50mA AG-39DF
Arus suis guna	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
julat voltan guna	10-30V / DC AG-39DF
julat voltan guna	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**