ECA-FD02V/A - ຊຸດຕົວສົ່ງສັນຍານແຮງ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ຮຸ່ນທາງເລືອກ	- ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ - A1 - C1 - C2 - TS - K
ໝາຍເຫດ ແລະ ລາຍລະອຽດ	- ປະລິມານສະວິດ 2 ຜົນອອກ - ເພີ່ມຜົນອອກສັນຍານແອນາລັອກ - ເພີ່ມຜົນອອກ RS485 - ເພີ່ມຜົນອອກ RS232 (ເລືອກ 1 ຈາກ 2 ຈາກ Rs485) - ເພີ່ມຟັງກຊັນ TES ບໍ່ຕ້ອງປັບທຽບ (ເຊັນເຊີຕ້ອງມີຟັງກຊັນນີ້) - ຕິດຕັ້ງລາງ DIN
ແຮງດັນໃຊ້ງານ	12-30V/DC
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂາເຂົ້າ	0.4-6mv/v
ແຮງດັນກະຕຸ້ນ	5VDC, 100mA (ສູງສຸດ 6 ເຊັນເຊີ, 35 Ω)

ECA-FD02V/A - ຊຸດຕົວສົ່ງສັນຍານແຮງ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ອັດຕາສຸ່ມຕົວຢ່າງສູງສຸດ	Up to 1280Hz
ການເຄື່ອນຂອງຈຸດສູນ	<0.02uV/°C
ການເຄື່ອນຄ່າເກນ	±5PPM/°C
ບໍ່ມີຕິ	0.05%F.S
ໜ້າກຊັນສື່ສານ	ເລືອກລະຫວ່າງ RS232 ແລະ Rs485; ໂປຣໂຕຄອນ Modbus RTU ແລະໂປຣໂຕຄອນອຸດສະຫະ
ຄວາມແມ່ນການສະແດງ	1/10000
ເອົາພຸດສັນຍານອະນາລັອກ	4-20mA; 0-5V; 0-10V; ຄວາມລະອຽດ 1/3000 (ທາງເລືອກ)
ສົມັດຖະນະ A/D	24 ບິດ, ອິທີ Delta Sigma
ອັດຕາການສຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນອອກ	10. 40, 640, 1280 times/sec
ຜົນອອກແອນາລັອກ	0~± 10V, 0-20mA, 4-20mA; ຄວາມລະອຽດ 1/3000
ອຸນຫະພູມເກັບຮັກສາ	-25°C~+65°C
ອຸນຫະພູມໃຊ້ງານ	-30°C~+60°C
ອຸນຫະພູມສາຍພົວພັນ	ຄວາມຊຸ່ມ: 35-85% RH; ການເກັບ: 35-85% RH
ແຮງດັນຫົນໄດ້	ທີ່ 2000V AC50/60Hz ເປັນເວລາ 1 ນາທີ
ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ	ສາມາດເພີ່ມໜ້າກຊັນ TEDS
ລັກສະນະ	ຕິດຕາມຈຸດສູນ, ຕິດຕາມຄຣິບ, ແລະປະລິມານອະນາລ໋ອກປັບໄດ້

ຕິດຕໍ່ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com