AG-39 - AG interruttore magnetico

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT. Si applica a AG-39N/AG-39NB e AG-39P/AG-39PB salvo che una riga nomini una variante più ristretta.



PARAMETRO	VALORE
Corrente assorbita	3mA max.@24V
Spia luminosa	LED rossa AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Spia luminosa	LED verde AG-39P/AG-39PB
Corrente di dispersione	90μA Max.@28V AG-39DF
Corrente di dispersione	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Logica	Elettronico; tipo normalmente aperto AG-39DF
Logica	Elettronico; normalmente aperto/normalmente chiuso AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Portata massima dei contatti	1.5W AG-39DF
Portata massima dei contatti	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Circuito di protezione	Protezione ad assorbimento di sovratensione AG-39DF
Circuito di protezione	Protezione contro l’inversione di polarità di alimentazione, protezione di assorbimento delle sovratensioni AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG interruttore magnetico

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT. Si applica a AG-39N/AG-39NB e AG-39P/AG-39PB salvo che una riga nomini una variante più ristretta.



PARAMETRO	VALORE
Caduta di pressione residua	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
Caduta di pressione residua	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Sensibilità	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Sensibilità	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
Frequenza di commutazione	900Hz AG-39DF
Intervallo di temperatura	-10°~70°C AG-39DF
Tipo	Tipo senza contatto a due fili AG-39DF
Tipo	Tipo NPN senza contatto a tre fili AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Corrente dell’interruttore	1-50mA AG-39DF
Corrente dell’interruttore	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Campo di tensione d’uso	10-30V / DC AG-39DF
Campo di tensione d’uso	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**