AG-39 - AG مفتاح مغناطيسي

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT. ينطبق على AG-39N/AG-39NB وAG-39P/AG-39PB ما لم يسمّ صف متغيراً أضيق.



المعلمة	القيمة
تيار الاستهلاك	3mA أقصى@24V.
مصباح مؤشر	LED أحمر AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
مصباح مؤشر	LED أخضر AG-39P/AG-39PB
تيار التسرب	90μA Max.@28V AG-39DF
تيار التسرب	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
المنطق	إلكتروني؛ نوع مفتوح عادة AG-39DF
المنطق	إلكتروني؛ مفتوح عادة/مغلق عادة AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
السعة القصوى للتلامس	1.5W AG-39DF
السعة القصوى للتلامس	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
دائرة الحماية	حماية امتصاص الاندفاع AG-39DF
دائرة الحماية	حماية عكس قطبية القدرة، حماية امتصاص الاندفاع AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG مفتاح مغناطيسي

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT. ينطبق على AG-39N/AG-39NB وAG-39P/AG-39PB ما لم يسمّ صف متغيراً أضيق.



المعلمة	القيمة
هبوط الضغط المتبقي	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
هبوط الضغط المتبقي	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
الحساسية	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
الحساسية	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
تردد التبديل	900Hz AG-39DF
نطاق درجة الحرارة	-10°~70°C AG-39DF
النوع	نوع بلا تلامس بسلكين AG-39DF
النوع	نوع NPN بلا تلامس بثلاثة أسلاك AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
تيار استخدام المفتاح	1-50mA AG-39DF
تيار استخدام المفتاح	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
نطاق جهد الاستخدام	10-30V / DC AG-39DF
نطاق جهد الاستخدام	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

اتصل بـ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com