ECA-FD02D - Siri pemancar daya

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
Model pilihan	- Konfigurasi standard - A1 - C1 - C2 - TS - K
Catatan dan keterangan	- Kuantiti suis 2 output - Tingkatkan output isyarat analog - Tingkatkan output RS485 - Tingkatkan output RS232 (pilih 1 daripada 2 dari Rs485) - Ditambah fungsi TES tanpa penentukuran (penderia mesti mempunyai fungsi ini) - Pemasangan rel DIN
voltan kerja	12-30V/DC
Kepekaan input	0.4-6mv/v
Voltan pengujaan	5VDC, 100mA (maksimum 6 penderia, 35 Ω)
Kadar pensampelan maksimum	Up to 1280Hz
Hanyutan sifar	<0.02uV/°C
Hanyutan gandaan	±5PPM/°C
Tanpa dimensi	0.05%F.S
Fungsi komunikasi	Pilih antara RS232 dan Rs485; protokol Modbus RTU dan protokol bebas
ketepatan paparan	1/10000
Output isyarat analog	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Resolusi 1/3000 (pilihan)
Prestasi A/D	24 bit, kaedah Delta Sigma
Kadar pensampelan dan output	10. 40, 640, 1280 times/sec
Output analog	0~± 10V, 0-20mA, 4-20mA; Resolusi 1/3000
Suhu penyimpanan	-25°C~+65°C
Suhu operasi	-30°C~+60°C
Suhu relatif	Kelembapan: 35-85% RH; Storan: 35-85% RH
Voltan tahan	Pada 2000V AC50/60Hz selama 1 minit
Ciri tambahan	Boleh tambah fungsi TEDS
ciri	Penjejakan titik sifar, penjejakan rayapan, dan kuantiti analog boleh laras

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**