# وحدة خطية متكاملة KTH8

· MTH8 وحدة خطية متكاملة

اقرأ تحديد الموضع والحمل والسرعة تحت الخطوة وشروط التركيب نفسها. للحركة الرأسية، أدرج متطلبات الإمساك والفرملة في مقترح المحور.



MTH8 إيضاح المنتج

## قيم الاختيار

| الدفع المقدّر (N) | الحمل الرأسي (kg) | الحمل الأفقي (kg) | السرعة القصوى (mm/s) | خطوة البرغي الكروي (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 683 | 15 | 50 | 250 | 5 |
| 341 | 8 | 30 | 500 | 10 |
| 174 | 3 | 18 | 1000 | 20 |
| 85 | - | 9 | 1600 | 32 |

## المواصفات المراجعة · محرك 200 W

| القيمة | المعلمة |
|---|---|
| 1050 mm | أقصى شوط |
| 200 W | قدرة المحرك |
| 16 mm | قطر اللولب الكروي |
| 200 W | خرج القدرة (شرط الجدول) |
| MTH8-L05-500-BC-F0-20-B-C4 | مثال الطلب (مرجع) |
| 320 N.m | البروز MP |
| 630 N.m | البروز MR |
| 320 N.m | البروز MY |
| · ±0.01 mm الدرجة C | قابلية التكرار |
| · ±0.008 mm الدرجة P | قابلية التكرار |
| 50 mm | زيادة الشوط |
| 50-1050 mm | نطاق الشوط |

الشوط فوق750mm يتطلب سرعة أقل؛

الشرطة في المصدر ليست صفراً وليست تصنيفاً رأسياً موثّقاً.

رسوم التركيب في أطلس الأبعاد المنفصل.

www.htrobot.com emmy@htrobot.com

# مرجع هندسي

## ملاحظات التطبيق

مرجع تركيب المحرك:BC : خارج؛ :BL يسار؛ :BR يمين؛ :BM أسفل. مرجع طلب من المصدر فقط.

مرجع طلب المستشعر:C4 :مفتاح كهروضوئي 672/674؛ :E5غير مورّد. لا يُستنتج تعيين خارج/داخل أو اتجاه تركيب المحرك.

مرجع رمز الدقة الأصلي: الجدول الرئيسي C±0.01/P±0.008؛ رمز الطلب .L±0.01/P±0.008 تُحفظ حروف الرمز الأصلية ولا تُدمج.