MF135S

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF135S

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 400 W выход

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	70	17	1388
10	500	47	12	694
16	800	30	6	433
20	1000	24	4	347

Снижение скорости в зависимости от хода не указано.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-1050 mm

Диаметр шарикового винта
16 mm

Размеры муфты
14x10 mm

Линейная направляющая
15x12.5 mm

Вылет MP
175 Nm

Вылет MR
153 Nm

Вылет MY
174 Nm

Модель датчика (внутри)
EE-SX674

Модель датчика (снаружи)
EE-SX672

Шаг хода
50 mm