AG-39 - AG interruptor magnético

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT. Se aplica a AG-39N/AG-39NB y AG-39P/AG-39PB salvo que una fila nombre una variante más estrecha.



PARÁMETRO	VALOR
Corriente consumida	3mA máx.@24V
Indicador luminoso	LED rojo AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Indicador luminoso	LED verde AG-39P/AG-39PB
Corriente de fuga	90μA Max.@28V AG-39DF
Corriente de fuga	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Lógica	Electrónico; tipo normalmente abierto AG-39DF
Lógica	Electrónico; normalmente abierto/normalmente cerrado AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Capacidad máxima de los contactos	1.5W AG-39DF
Capacidad máxima de los contactos	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Circuito de protección	Protección por absorción de sobretensión AG-39DF
Circuito de protección	Protección contra inversión de polaridad de alimentación, protección de absorción de sobretensiones AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG interruptor magnético

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT. Se aplica a AG-39N/AG-39NB y AG-39P/AG-39PB salvo que una fila nombre una variante más estrecha.



PARÁMETRO	VALOR
Caída de presión residual	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
Caída de presión residual	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Sensibilidad	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
Sensibilidad	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
Frecuencia de conmutación	900Hz AG-39DF
Rango de temperatura	-10°~70°C AG-39DF
Tipo	Tipo sin contacto de dos hilos AG-39DF
Tipo	Tipo NPN sin contacto de tres hilos AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Corriente del interruptor	1-50mA AG-39DF
Corriente del interruptor	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
Rango de tensión de uso	10-30V / DC AG-39DF
Rango de tensión de uso	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**