AG-39 - AG 마그네틱 스위치

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오. 행이 더 좁은 변형을 지칭하지 않는 한 AG-39N/AG-39NB 및 AG-39P/AG-39PB에 적용됩니다.



매개변수	값
소비 전류	3mA 최대.@24V
표시등	적색 LED AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
표시등	녹색 LED AG-39P/AG-39PB
누설 전류	90μA Max.@28V AG-39DF
누설 전류	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
로직	전자식; 상시 개방형 AG-39DF
로직	전자식; 상시 개방/상시 폐쇄 AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
최대 접점 용량	1.5W AG-39DF
최대 접점 용량	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
보호 회로	서지 흡수 보호 AG-39DF
보호 회로	전원 극성 역접 보호, 서지 흡수 보호 AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG 마그네틱 스위치

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오. 행이 더 좁은 변형을 지칭하지 않는 한 AG-39N/AG-39NB 및 AG-39P/AG-39PB에 적용됩니다.



매개변수	값
잔류 압력 강하	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
잔류 압력 강하	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
감도	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
감도	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
스위칭 주파수	900Hz AG-39DF
온도 범위	-10° ~70° C AG-39DF
유형	이선 비접촉형 AG-39DF
유형	삼선 비접촉 NPN형 AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
스위치 사용 전류	1-50mA AG-39DF
스위치 사용 전류	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
사용 전압 범위	10-30V / DC AG-39DF
사용 전압 범위	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com