AG-39 - AG ສະວິດແມ່ເຫຼັກ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT. ໃຊ້ກັບ AG-39N/AG-39NB ແລະ AG-39P/AG-39PB ຍົກເວັ້ນແຖວລະບຸຕົວແປແຍກກ່ວ.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ກະແສທີ່ໃຊ້	3mA ສູງສຸດ.@24V
ໄຟສະແດງ	LED ສີແດງ AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
ໄຟສະແດງ	LED ສີຂຽວ AG-39P/AG-39PB
ກະແສຮົ່ວ	90μA Max.@28V AG-39DF
ກະແສຮົ່ວ	0.01 mA Max AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ຕັກກະ	ອິເລັກໂທຣນິກ; ປະເພດເປີດປົກກະຕິ AG-39DF
ຕັກກະ	ອິເລັກໂທຣນິກ; ເປີດປົກກະຕິ/ປິດປົກກະຕິ AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ຄວາມສາມາດຮັບກຳລັງຂອງໜ້າສຳຜັດ ສູງສຸດ	1.5W AG-39DF
ຄວາມສາມາດຮັບກຳລັງຂອງໜ້າສຳຜັດ ສູງສຸດ	3W AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ວົງຈອນປ້ອງກັນ	ການປ້ອງກັນດູດກະແສກະຫັນຫັນ AG-39DF
ວົງຈອນປ້ອງກັນ	ປ້ອງກັນຄວາມຄຽງກຳລັງກົບ, ປ້ອງກັນດູດກະແສກະຫັນຫັນ AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ການຕົກຄວາມດັນຄ້ຽງ	2.65V Max.@50mA DC AG-39DF
ການຕົກຄວາມດັນຄ້ຽງ	0.5V Max.@200mA DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

AG-39 - AG ສະວິດແມ່ເຫຼັກ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT. ໃຊ້ກັບ AG-39N/AG-39NB ແລະ AG-39P/AG-39PB ຍົກເວັ້ນແຖວລະບຸຕົວແປແຄບກວ່າ.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ຄວາມອ່ອນໄຫວ	40-800 Gaussian AG-39DF / AG-39N/AG-39NB
ຄວາມອ່ອນໄຫວ	25-800 Gaussian AG-39P/AG-39PB
ຄວາມຖີ່ການສະວິດ	900Hz AG-39DF
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ	-10°~70°C AG-39DF
ປະເພດ	ປະເພດບໍ່ຕິດຕໍ່ສອງສາຍ AG-39DF
ປະເພດ	ປະເພດ NPN ບໍ່ຕິດຕໍ່ສາມສາຍ AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ກະແສສະວິດໃຊ້	1-50mA AG-39DF
ກະແສສະວິດໃຊ້	0-200mA AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB
ຊ່ວງແຮງດັນໃຊ້	10-30V / DC AG-39DF
ຊ່ວງແຮງດັນໃຊ້	5-30V / DC AG-39N/AG-39NB / AG-39P/AG-39PB

ຕິດຕໍ່ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**