ECA-FD106 - 力トランスミッタシリーズ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
使用電圧	10-30V/DC
入力信号	04-6mv/v
励起電圧	5V/DC ±2% 100mA
A/D分解能	24-bit
出力ポート	RS232 または RS485 を選択し、アナログ出力を追加できます
通信プロトコル	Modbus RTU/ASCII/FREE フリープロトコル 0-20mA/4-20mA/-10-10V/0-5V/0-10V など
信号伝送速度	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
駆動能力	6 個の 350 Ω センサ
外形寸法	87.5*72*25.7mm
スイッチング信号	3点トランジスタ出力、24V/14A 負荷容量、2方向入力
使用温度	-30-60° C
A/D変換速度	10/40/640/1280/S
表示精度	1/10000 精度の 5桁または 6桁赤色デジタル表示
保護等級	Ip55

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com