AL-39 - AL магнитный выключатель

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Потребляемый ток	40μA Max.@24V AL-39DF
Потребляемый ток	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Индикаторная лампа	Красный LED AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Индикаторная лампа	Зелёный LED AL-39P/AL-39PB
Ток утечки	90μA Max.@28V AL-39DF
Ток утечки	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Логика	Электронный; нормально открытый тип AL-39DF
Логика	Электронный; нормально открытый/нормально закрытый AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Максимальная нагрузка контактов	1.4W AL-39DF
Максимальная нагрузка контактов	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Схема защиты	Защита поглощением перенапряжения AL-39DF
Схема защиты	Защита от обратной полярности питания, защита поглощения перенапряжений AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL магнитный выключатель

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Остаточный перепад давления	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
Остаточный перепад давления	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Чувствительность	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Чувствительность	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
Частота переключения	1000Hz AL-39DF
Диапазон температур	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Тип	Бесконтактный двухпроводный тип AL-39DF
Тип	Бесконтактный трёхпроводный тип PNP AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Ток выключателя	1-50mA AL-39DF
Ток выключателя	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Диапазон напряжения питания	10-28V / DC AL-39DF
Диапазон напряжения питания	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**