ECA-FD106 - 힘 트랜스미터 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
사용 전압	10-30V/DC
입력 신호	04-6mv/v
여자 전압	5V/DC ±2% 100mA
A/D 분해능	24-bit
출력 포트	RS232 또는 RS485 중에서 선택하며 아날로그 출력을 추가할 수 있습니다
통신 프로토콜	Modbus RTU/ASCII/FREE 자유 프로토콜 0-20mA/4-20mA/-10-10V/0-5V/0-10V 등
신호 전송 속도	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
구동 능력	6개의 350 Ω 센서
전체 치수	87.5*72*25.7mm
스위칭 신호	3점 트랜지스터 출력, 24V/14A 부하 용량, 2방향 입력
사용 온도	-30-60° C
A/D 변환 속도	10/40/640/1280/S
표시 정밀도	1/10000 정밀도 5비트 또는 6비트 적색 디지털 표시
보호 등급	Ip55

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com