ECA-FD106 - ຊຸດຕົວສົ່ງສັນຍານແຮງ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ແຮງດັນໃຊ້ງານ	10-30V/DC
ສັນຍານຂາເຂົ້າ	04-6mv/v
ແຮງດັນກະຕຸ້ນ	5V/DC ±2% 100mA
ຄວາມລະອຽດ A/D	24-bit
ພອດຂາອອກ	ເລືອກລະຫວ່າງ RS232 ຫຼື RS485, ແລະສາມາດເພີ່ມຟັງຊັນອອກແອນາລັອກ
ໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານ	Modbus RTU/ASCII/FREE ໂປຣໂຕຄອນອິດສະຫຼະ 0-20mA/4-20mA/-10-10V/0-5V/0-10V, ອື່ນໆ
ອັດຕາການສົ່ງສັນຍານ	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
ຄວາມສາມາດໃນການຂັບ	6 ເຊັນເຊີ 350 Ω
ຂະໜາດລວມ	87.5*72*25.7mm
ສັນຍານສະວິດ	ຟັງຊັນອອກທຣານຊິສເຕີ 3 ຈຸດ, ຂະໜາດການໂຫຼດ 24V/14A, ຟັງຊັນປ່ອນ 2 ທາງ
ອຸນຫະພູມໃຊ້ງານ	-30-60°C
ອັດຕາການແປງ A/D	10/40/640/1280/S
ຄວາມແມ່ນການສະແດງ	ຄວາມແມ່ນ 1/10000 ຈໍານວນຕອນສະແດງ 5 ບິດ ຫຼື 6 ບິດ
ລະດັບການປ້ອງກັນ	Ip55

ຕິດຕໍ່ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**