AL-39 - AL 마그네틱 스위치

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
소비 전류	40μA Max.@24V AL-39DF
소비 전류	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
표시등	적색 LED AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
표시등	녹색 LED AL-39P/AL-39PB
누설 전류	90μA Max.@28V AL-39DF
누설 전류	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
로직	전자식; 상시 개방형 AL-39DF
로직	전자식; 상시 개방/상시 폐쇄 AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
최대 접점 용량	1.4W AL-39DF
최대 접점 용량	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
보호 회로	서지 흡수 보호 AL-39DF
보호 회로	전원 극성 역접 보호, 서지 흡수 보호 AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL 마그네틱 스위치

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
잔류 압력 강하	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
잔류 압력 강하	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
감도	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
감도	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
스위칭 주파수	1000Hz AL-39DF
온도 범위	-10° ~70° C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
유형	이선 비접촉형 AL-39DF
유형	삼선 비접촉 PNP형 AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
스위치 사용 전류	1-50mA AL-39DF
스위치 사용 전류	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
사용 전압 범위	10-28V / DC AL-39DF
사용 전압 범위	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com