AL-39 - AL مفتاح مغناطيسي

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
تيار الاستهلاك	40μA Max.@24V AL-39DF
تيار الاستهلاك	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
مصباح مؤشر	LED أحمر AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
مصباح مؤشر	LED أخضر AL-39P/AL-39PB
تيار التسرب	90μA Max.@28V AL-39DF
تيار التسرب	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
المنطق	إلكتروني؛ نوع مفتوح عادة AL-39DF
المنطق	إلكتروني؛ مفتوح عادة/مغلق عادة AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
السعة القصوى للتلامس	1.4W AL-39DF
السعة القصوى للتلامس	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
دائرة الحماية	حماية امتصاص الاندفاع AL-39DF
دائرة الحماية	حماية عكس قطبية القدرة، حماية امتصاص الاندفاع AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL مفتاح مغناطيسي

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



القيمة	المعلمة
2.65V Max.@50mA DC AL-39DF	هبوط الضغط المتبقي
0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB	هبوط الضغط المتبقي
40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB	الحساسية
25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB	الحساسية
1000Hz AL-39DF	تردد التبديل
-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB	نطاق درجة الحرارة
نوع بلا تلامس بسلكين AL-39DF	النوع
نوع PNP بلا تلامس بثلاثة أسلاك AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB	النوع
1-50mA AL-39DF	تيار استخدام المفتاح
0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB	تيار استخدام المفتاح
10-28V / DC AL-39DF	نطاق جهد الاستخدام
5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB	نطاق جهد الاستخدام

اتصل بـ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com