TKP-34180 - motore lineare della serie 90

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Costante di forza controelettromotrice	14 V·s/m
Peso dell'unità bobina	1.8 kg
Corrente continua	3.0 Arms
Forza continua (25°C)	70 N
Costante di tempo elettrica	2.5 ms
Costante di forza	24 N/Arms
Passo del magnete	32 mm
Perdita massima di potenza continua	7.2 W
Costante del motore	26.1 N/√W
Corrente di picco	10 Arms
Forza di picco (25°C)	210 N
Induttanza di fase	4.2 mH
Resistenza di fase	1.7 ohm

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**