TKP-34100 - motore lineare della serie 90

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Costante di forza controelettromotrice	38 V·s/m
Peso dell'unità bobina	1.4 kg
Corrente continua	3.0 Arms
Forza continua (25°C)	40 N
Costante di tempo elettrica	2.7 ms
Costante di forza	14 N/Arms
Passo del magnete	32 mm
Perdita massima di potenza continua	12.7 W
Costante del motore	12.7 N/√W
Corrente di picco	10 Arms
Forza di picco (25°C)	125 N
Induttanza di fase	8.2 mH
Resistenza di fase	3 ohm

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**