TKP-48182 - motore lineare della serie 140

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Costante di forza controelettromotrice	26 V·s/m
Peso dell'unità bobina	1.1 kg
Corrente continua	2.4 Arms
Forza continua (25°C)	160 N
Costante di tempo elettrica	2.5 ms
Costante di forza	66.7 N/Arms
Passo del magnete	24 mm
Perdita massima di potenza continua	25.5 W
Costante del motore	31.7 N/√W
Corrente di picco	10 Arms
Forza di picco (25°C)	480 N
Induttanza di fase	19 mH
Resistenza di fase	7.5 ohm

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**