TKP-68100 - motore lineare della serie 170

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Costante di forza controelettromotrice	12.7 V·s/m
Peso dell'unità bobina	0.9 kg
Corrente continua	2.4 Arms
Forza continua (25°C)	120 N
Costante di tempo elettrica	3.2 ms
Costante di forza	50 N/Arms
Passo del magnete	24 mm
Perdita massima di potenza continua	40.7 W
Costante del motore	18.8 N/√W
Corrente di picco	10 Arms
Forza di picco (25°C)	360 N
Induttanza di fase	38 mH
Resistenza di fase	12 ohm

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**