TKP-34180 - moteur linéaire de série 90

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Constante de force contre-électromotrice	14 V·s/m
Poids de l’unité de bobine	1.8 kg
Courant continu	3.0 Arms
Force continue (25°C)	70 N
Constante de temps électrique	2.5 ms
Constante de force	24 N/Arms
Pas de l’aimant	32 mm
Perte de puissance continue maximale	7.2 W
Constante moteur	26.1 N/√W
Courant de pointe	10 Arms
Force de pointe (25°C)	210 N
Inductance du bobinage	4.2 mH
Résistance de phase	1.7 ohm

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**