ECA-FD02V/A - Série de transmissores de força

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
Modelo opcional	- Configuração padrão - A1 - C1 - C2 - TS - K
Observações e descrição	- Quantidade de comutação 2 saídas - Aumentar a saída de sinal analógico - Aumentar a saída RS485 - Aumentar a saída RS232 (escolher 1 de 2 a partir de Rs485) - Função TES sem calibração adicionada (os sensores devem ter esta função) - Montagem em calha DIN
Tensão de trabalho	12-30V/DC
Sensibilidade de entrada	0.4-6mv/v
Tensão de excitação	5VDC, 100mA (máximo de 6 sensores, 35 Ω)
Taxa máxima de amostragem	Up to 1280Hz
Deriva do zero	<0.02uV/°C
Deriva do ganho	±5PPM/°C
Adimensional	0.05%F.S
Função de comunicação	Escolha entre RS232 e Rs485; protocolo Modbus RTU e protocolo livre
Precisão de visualização	1/10000
Saída de sinal analógico	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Resolução de 1/3000 (opcional)
Desempenho A/D	24 bit, método Delta Sigma
Taxa de amostragem e saída	10. 40, 640, 1280 times/sec
Saída analógica	0~± 10V, 0-20mA, 4-20mA; Resolução de 1/3000
Temperatura de armazenamento	-25°C~+65°C
Temperatura de funcionamento	-30°C~+60°C
Temperatura relativa	Humidade: 35-85% RH; Armazenamento: 35-85% RH
Tensão suportável	A 2000V AC50/60Hz durante 1 minuto
Funcionalidades adicionais	Pode adicionar-se a função TEDS
Característica	Seguimento do ponto zero, seguimento de creep e grandezas analógicas ajustáveis

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**