TKP-48100 - motor lineal de la serie 140

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Constante de fuerza contraelectromotriz	8.3 V·s/m
Peso de la unidad de bobina	0.6 kg
Corriente continua	2.4 Arms
Fuerza continua (25°C)	80 N
Constante de tiempo eléctrico	2.8 ms
Constante de fuerza	34.7 N/Arms
Paso del imán	24 mm
Pérdida máxima de potencia continua	40.7 W
Constante del motor	12.5 N/√W
Corriente máxima	10 Arms
Fuerza máxima (25°C)	240 N
Inductancia de fase	34 mH
Resistencia de fase	12 ohm

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**