TKP-34100 - moteur linéaire de série 90

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Constante de force contre-électromotrice	38 V·s/m
Poids de l’unité de bobine	1.4 kg
Courant continu	3.0 Arms
Force continue (25°C)	40 N
Constante de temps électrique	2.7 ms
Constante de force	14 N/Arms
Pas de l’aimant	32 mm
Perte de puissance continue maximale	12.7 W
Constante moteur	12.7 N/√W
Courant de pointe	10 Arms
Force de pointe (25°C)	125 N
Inductance du bobinage	8.2 mH
Résistance de phase	3 ohm

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**