TKP-48182 - motor linear da série 140

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
Constante de força contraeletromotriz	26 V·s/m
Peso da unidade da bobina	1.1 kg
Corrente contínua	2.4 Arms
Força contínua (25°C)	160 N
Constante de tempo elétrica	2.5 ms
Constante de força	66.7 N/Arms
Passo do íman	24 mm
Perda máxima de potência contínua	25.5 W
Constante do motor	31.7 N/√W
Corrente de pico	10 Arms
Força de pico (25°C)	480 N
Indutância de fase	19 mH
Resistência de fase	7.5 ohm

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**