ECA-LCF2-LZ - ຊຸດເຊັນເຊີຄວາມດັນ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ສາຍ	ສາຍປ້ອງກັນສີ່ໃຈ
ຄວາມແມ່ນຍຳໂດຍລວມ	±0.05%F.S,C2
ØA	72 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 0.1-1
ØB	18 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 0.1-1
ØD	58.5 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 0.1-1
E	5.5 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 0.1-1
F	10 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 0.1-1
H	24 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 0.1-1
H1	24 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 0.1-1
M	M12 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 0.1-1
ØA	105 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-5
ØB	29 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-5
ØD	88.9 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-5
E	6.5 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-5
F	11 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-5
H	37 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-5
H1	34 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-5
M	M16*1.5 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-5
ØA	125 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 7-25

ECA-LCF2-LZ - ຊຸດເຊັນເຊີຄວາມດັນ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ØB	39 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 7-25
ØD	105 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 7-25
E	8..7 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 7-25
F	14 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 7-25
H	52 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 7-25
H1	48 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 7-25
M	M30*2 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 7-25
ØA	145 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 30-50
ØB	50 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 30-50
ØD	116.8 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 30-50
E	11 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 30-50
F	16.5 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 30-50
H	58 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 30-50
H1	54 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 30-50
M	M40*1.5 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 30-50
ØA	205 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
ØB	85 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
ØD	162 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100

ECA-LCF2-LZ - ຊຸດເຊັນເຊີ ຄວາມດັນ

ຢ່ານຢ້ານຕ້ວແປ ທ່ ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
E	13 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
F	20 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
H	83 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
H1	78 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
M	M60*2 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
ອິມພີແດນຊ໌ຂາເຂົ້າ	700 ±10Ω
ອິມພີແດນຊ໌ສນວນ	≥5000MΩ(DC100V)
ວັດສະດຸ	ເຫຼັກປະສົມ
ອິມພີແດນຊ໌ຂາອອກ	700 ±5Ω
ການໂຫຼດກຳນົດ	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
ຄວາມສາມາດຮັບໂຫຼດເກີນຢ່າງປອດໄພ	150%F.S
ລະດັບການປ້ອງກັນ	IP66
ຄວາມອ່ອນໄຫວ	2.0 ±0.008 mV/V
ຊ່ວງຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ	-10-40°C
ການຮັບໂຫຼດເກີນຂີດຈຳກັດ	200%F.S
ຜົນອອກຈຸດສູນ	±1%F.S
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ	-20-60°C
ແຮງດັນໄຟຟ້າ	9-12V(DC)

ຕິດຕໍ່ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com