TKP-38182 - moteur linéaire de série 120

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Constante de force contre-électromotrice	22.3 V·s/m
Poids de l’unité de bobine	0.8 kg
Courant continu	2.4 Arms
Force continue (25°C)	80 N
Constante de temps électrique	2.4 ms
Constante de force	33.4 N/Arms
Pas de l’aimant	24 mm
Perte de puissance continue maximale	13.6 W
Constante moteur	21.7 N/√W
Courant de pointe	10 Arms
Force de pointe (25°C)	240 N
Inductance du bobinage	9.5 mH
Résistance de phase	4 ohm

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**