TKP-38100 - motore lineare della serie 120

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Costante di forza controelettromotrice	22.3 V·s/m
Peso dell'unità bobina	0.8 kg
Corrente continua	2.4 Arms
Forza continua (25°C)	80 N
Costante di tempo elettrica	2.4 ms
Costante di forza	33.4 N/Arms
Passo del magnete	24 mm
Perdita massima di potenza continua	13.6 W
Costante del motore	21.7 N/√W
Corrente di picco	10 Arms
Forza di picco (25°C)	240 N
Induttanza di fase	9.5 mH
Resistenza di fase	4 ohm

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**