ECA-FD02V - Серия преобразователей силы

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Рабочее напряжение	12-30V/DC
Чувствительность входа	0.4-6mv/v
Напряжение возбуждения	5VDC, 100mA (максимум 6 датчиков, 35 Ω)
Максимальная частота дискретизации	Up to 1280Hz
Дрейф нуля	<0.02uV/°C
Дрейф усиления	±5PPM/°C
Безразмерная величина	0.05%F.S
Функция связи	Выбор между RS232 и Rs485; протокол Modbus RTU и свободный протокол
Точность индикации	1/10000
Характеристики A/D	24 bit, метод Delta Sigma
Частота дискретизации и вывода	10. 40, 640, 1280 times/sec
Температура хранения	-25°C~+65°C
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Относительная температура	Влажность: 35-85% RH; Хранение: 35-85% RH
Напряжение электрической прочности	При 2000V AC50/60Hz в течение 1 минуты
Дополнительные функции	Можно добавить функцию TEDS
Характеристика	Слежение нулевой точки, слежение ползучести и регулируемые аналоговые величины
Выход напряжения V	0-10V / 0-5V

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**