ECA-FD02V/A - Serie de transmisores de fuerza

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Modelo opcional	- Configuración estándar - A1 - C1 - C2 - TS - K
Observaciones y descripción	- Cantidad de conmutación 2 salidas - Aumentar la salida de señal analógica - Aumentar la salida RS485 - Aumentar la salida RS232 (elegir 1 de 2 desde Rs485) - Función TES sin calibración añadida (los sensores deben disponer de esta función) - Montaje en carril DIN
Tensión de trabajo	12-30V/DC
Sensibilidad de entrada	0.4-6mv/v
Tensión de excitación	5VDC, 100mA (máximo de 6 sensores, 35 Ω)
Frecuencia máxima de muestreo	Up to 1280Hz
Deriva de cero	<0.02uV/°C
Deriva de ganancia	±5PPM/°C
Adimensional	0.05%F.S
Función de comunicación	Elija entre RS232 y Rs485; protocolo Modbus RTU y protocolo libre
Precisión de visualización	1/10000
Salida de señal analógica	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Resolución de 1/3000 (opcional)
Rendimiento A/D	24 bit, método Delta Sigma
Frecuencia de muestreo y salida	10. 40, 640, 1280 times/sec
Salida analógica	0~± 10V, 0-20mA, 4-20mA; Resolución de 1/3000
Temperatura de almacenamiento	-25°C~+65°C
Temperatura de funcionamiento	-30°C~+60°C
Temperatura relativa	Humedad: 35-85% RH; Almacenamiento: 35-85% RH
Tensión soportada	A 2000V AC50/60Hz durante 1 minuto
Características adicionales	Se puede añadir la función TEDS
Característica	Seguimiento de punto cero, seguimiento de creep y magnitudes analógicas ajustables

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**