ECA-FD02V/A - 力トランスミッタシリーズ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
オプション型式	- 標準構成 - A1 - C1 - C2 - TS - K
備考・説明	- スイッチング数量 2 出力 - アナログ信号出力を追加 - RS485 出力を追加 - RS232 出力を追加（Rs485 から 1/2 を選択） - TES 校正不要機能を追加（センサにこの機能が必要） - DIN レール取付
使用電圧	12-30V/DC
入力感度	0.4-6mv/v
励起電圧	5VDC、100mA（最大 6 センサ、35 Ω）
最大サンプリングレート	Up to 1280Hz
ゼロ点ドリフト	〈0.02uV/° C
ゲインドリフト	±5PPM/° C
無次元	0.05%F.S
通信機能	RS232 と Rs485 から選択；Modbus RTU プロトコルとフリープロトコル
表示精度	1/10000
アナログ信号出力	4-20mA；0-5V；0-10V；分解能 1/3000（オプション）
A/D性能	24 bit、Delta Sigma 方式
サンプリング・出力レート	10. 40, 640, 1280 times/sec
アナログ出力	0~± 10V、0-20mA、4-20mA；分解能 1/3000
保存温度	-25° C~+65° C
使用温度	-30° C~+60° C
相対温度	湿度：35-85% RH；保管：35-85% RH
耐電圧	2000V AC50/60Hz で 1 分間
追加機能	TEDS 機能を追加可能
特性	ゼロ点トラッキング、クリープトラッキング、調整可能なアナログ量

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com