TKP-34180 - motor lineal de la serie 90

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Constante de fuerza contraelectromotriz	14 V·s/m
Peso de la unidad de bobina	1.8 kg
Corriente continua	3.0 Arms
Fuerza continua (25°C)	70 N
Constante de tiempo eléctrico	2.5 ms
Constante de fuerza	24 N/Arms
Paso del imán	32 mm
Pérdida máxima de potencia continua	7.2 W
Constante del motor	26.1 N/√W
Corriente máxima	10 Arms
Fuerza máxima (25°C)	210 N
Inductancia de fase	4.2 mH
Resistencia de fase	1.7 ohm

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**